

1. Po prvním vložení SIM karty a zapnutí PLC (ještě nebylo nic nastavováno)

Detail detailu | TeCo IS

CP-2005.11NSLN P4 0150

Logout

TECO Advanced Automation

Modem

Enable

APN Internet

Dialed Number *99#

Operator 0

PIN Show

Username

Password Show

Operator Name T-Mobile CZ

Operator Code 23001

RSSI -57.0 dBm

IMEI 868986042662768

ICCID 8942001490298370096

IP XXXX.XXXX.XXXX.XXXX

DNS1 XXXX.XXXX.XXXX.XXXX

CS 80

Modem

Nastavení pro LTE modem

Enable

Povolit nebo zakázat LTE modem

APN

APN (Access Point Name) je název nastavení, které je nutné pro připojení k bráně operátora mobilní sítě GSM

Dialed Number

Telefonní číslo pro modemovou komunikaci

Operator

Číslo země a operátora (bez mezer), použijte 0 pro automatické nastavení. Číslo je možné zjistit například z této stránky.

- 23002 02 Česká republika
- 23002 T-Mobile Česká republika
- 23003 Vodafone Česká republika

PIN

Bezpečnostní kód pro odemčení SIM karty

Username

Uživatelské jméno pro přístup do mobilní sítě GSM

Password

Uživatelské heslo pro přístup do mobilní sítě GSM

2. Povolíme využívání LTE

CP-2005.11NSLN P4 0150

https://192.168.33.208:8443/cgi-bin/network/ppp0.cgi

TECO Advanced Automation

CP-2005.11NSLN P4 0150

Modem

Enable

APN Internet

Dialed Number *99#

Operator 0

PIN Show

Username

Password Show

Operator Name T-Mobile CZ

Operator Code 23001

3. Uložíme nastavení

Settings Backup	
Debug	
IMEI	868986042662768
ICCID	8942001490298370096
IP	xxx.xxx.xxx.xxx
DNS1	xxx.xxx.xxx.xxx
DNS2	xxx.xxx.xxx.xxx
	Submit
Modem Log	ppp.log (4.5KB)

© Teco a.s. 2022

4. Po uložení konfigurace je vyžadován reset PLC, aby centrála naběhla s novým nastavením.

TECO
Advanced Automation

About	
Update	
Date and Time	
Network	
Tecomat	
PLCComS	
Services	
Web	
SD Card	
Packages	
Settings Backup	
Debug	

Full Debug Informations	debug_info.zip
Boot Log	boot.log (60B)
Update Log	update.log (23B)
Packages Log	packages.log
Backup Log	<input type="checkbox"/>
Reboot System	<input checked="" type="checkbox"/>
	Submit

